ISDN Installations Tester und Aktivitäts Monitor

ISDN Installation Tester and activity Monitor

ICHECKplus

KURTH ELECTRONIC

- Anzeige von Verkabelungsfehlern
- Anzeige der ISDN-Busaktivität
- Niedrige Stromaufnahme
- Einfache Handhabung
- Einschleifbar durch zwei Buchsen

- Indication of cabling faults
- Indication of ISDN-activity
- Two jacks for in-line connection
- Easy to use
- Low power consumption

Mit dem ***ICHECKplus*** wird der ISDN-Anschluß benutzerfreundlich und auf schnelle Weise geprüft. Die einfache Bedienung und die durchdachte Konstruktion des Gerätes erlauben es auch dem Nichtfachmann, den Betriebszustand des NTBA und die ISDN-Installation auf Verdrahtungs- und Funktionsfehler zu überprüfen. Das Gerät ist selbstversorgend und kann ohne Beeinträchtigungen im BUS verbleiben.

Der Installationstester zeigt die wichtigsten Installationsfehler und den Betriebszustand mit vier Duo-LED in den Farben grün/rot an.
Mit den zusätzlichen beiden roten LEDs NT und TE wird die Datenaktivität auf dem Bus, angezeigt. Getrennt nach der Richtung kommend vom NTBA oder gehend vom Teilnehmer Endgerät.

Das flexible Prüfkabel des ***ICHECKplus*** erlaubt die Direktprüfung von Wandanschlußdosen und von schwer zugänglichen Anschlußdosen am NTBA oder an TK-Anlagen ohne zusätzlichen Adapter.

Über die beiden im ***ICHECKplus*** eingebauten RJ45 Buchsen besteht zusätzlich die Möglichkeit die Anschlußleitungen von ISDN-Endgeräten mit zu überprüfen. Über die zweite Buchse kann das Gerät in die Verkabelung eingeschleift werden. Das ist besonders dann von Vorteil wenn keine Buchsen in dem Wandanschluss mehr frei sind.

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich kurze Auswertungshinweise. Weitergehende Informationen sind in der Bedienungsanleitung.

Checking the ISDN-S/T-Interface with the ***ICHECKplus*** is very easy to do even for a non-expert in the field of telecommunications in a quick and user-friendly way. The ***ICHECKplus*** is used to check the basic NT functions and the ISDN installation for wiring- and application faults. The ***ICHECKplus*** is powered by the live ISDN-S/T-Interface and so it doesn't need any batteries or an additional power source.

The Installation Tester is able to indicate the most important various installation faults with four twin-colour LED lighting red/green. The two additional red LEDs NT and TE are indicators of data activity. Separated for incoming from the Network Termination and the Terminal Equipment.

The flexible test lead allows direct checking of junction boxes and of hardly accessible junction boxes at the NT or the telephone installation without the use of additional adapters.

The two built-in RJ45 jacks of ***ICHECKplus*** allowing checking of the service lines of ISDN terminal equipment. With the second RJ45 jack is it possible to connect the unit in-line. This helps especially even if not enough outlets are available.

At the reverse side of the unit you'll find brief interpretation notes of what LED indications mean.

Technische Daten ICHECKplus

Anzeige	4 Duo-LED (rot/grün) für Schicht 1 Anzeige 2 LED NT/TE rot Für aktivitäts Anzeige
Anschlußbuchse	2 x RJ45
Maße (B x H x T)	35,7 x 56,7 x 24,3 mm
Gewicht	24 g
Spannungsversorgung	über S0-Schnittstelle
Stromaufnahme	8 mA, alle LED an
Flexibles Prüfkabel	190 mm lang
Auswertungshinweise	auf Geräterückseite, Dreisprachig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Informationen

0.49801	***ICHECKplus,*** aktiver ISDN-Installationstester inkl. flexiblem Prüfkabel, Bedienungsanleitung, Auswertungshinweisen

Ihr Fachhändler

Specifications ICHECKplus

Indication	4 twin-colour LED (red/green) Layer 1 indication 2 LED NT/TE for activity indication
Jack	2 x RJ45
Dimensions (W x H x D)	35.7 x 56.7 x 24.3 mm
Weight	24 g
Power Source	from S/T-Interface
Current	max. 8mA all LEDs ON
Flexible Test Lead	Length 190 mm
Interpretation Notes	at unit's reverse side (3 languages available)

Technical modifications are subject to change.

Ordering Information

0.49801	***ICHECK*** ISDN active Installation Tester incl. Flexible Test Lead, User's manual, Interpretation Notes

Your distributor