

Produktbeschreibung  
Schnurloses Systemtelefon  
**SystemHandy DECT 50**



### Leistungsmerkmale

---

- Anschluss über DECT S0-Basis plus
- 10 Funktionstasten für Anlagenfunktionen
- CLIP-Funktion - Sehen wer anruft
- Akustikeinstellung für Hörer und Mikrofon
- Tastensperre
- Energiesparmodus
- Klingelton auch im Headset
- Automatische Rufannahme
- Twinning
- Ruf abweisen
- Anruffilter und Anrufschatz
- Zeitgesteuerte Rufwefterschaltung
- Call by Call
- Durchsage zu Systemtelefonen
- Fernabfrage
- Interntaste
- Zwischen mehreren Verbindungen wechseln
- Privates Telefonbuch
- Vermittlungstaste
- Telefonschloss
- Gesprächskostenanzeige
- Sehen wer telefoniert
- Komfortsuche Vanity
- Freisprechen/Lauthören
- Kalenderwochenanzeige
- Rufumleitung
- Inkognito
- Zugriff auf 1250 Telefonbucheinträge
- Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name
- Wecken (z. B. Hotel)
- Vibrationsalarm
- Timerfunktion
- Statusanzeige
- Zukunftssicher durch Updates
- Menüangepasste Navigationstasten
- Anklopfen ein/aus
- Ausschalten des Tonrufs
- Besetztton für Anrufer ein/aus
- An-/Abwesenheitstaste
- Schnittstelle für Türfreisprecheinrichtung
- Heranholen von Rufen anderer Telefone
- Konferenzschaltung
- Kanzleifunktion und Hotelfunktion
- Reservierung einer Leitung
- Mikrofonstummschaltung
- Terminfunktion
- Schalten von ext. Geräten und Sicherheitsmeldern
- 10 Klingeltöne
- Headset-Anschluss
- Grafisches TFT-Farbdisplay, beleuchtet
- Farbausführung: schwarz
- Gewicht: 110g ( inkl. Akku )

- Verbindungsliste
- Externe Gesprächsweiterleitung
- Abmessungen:Ladeschale 90 x 25 x 65 mm
- Abmessungen:Mobilteil 146 x 48 x 19 mm

#### Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonanlagen\*

- [AS 181 plus EIB](#)
- [AS 35](#)
- [AS 35 AiO](#)
- [AS 43](#)
- [AS 45](#)
- [AS 200 IT](#)
- [TK-HomeServer](#)

\* in Verb. mit [DECT S0-Basis plus](#)

## AGFEO SystemHandy DECT 50

Das kompromisslos vielseitige SystemHandy mit Zukunftssicherung durch Software UpDates.

Ob zum Telefonieren oder zur Steuerung Ihrer gesamten Hauselektrik, das SystemHandy DECT 50 bildet eine Synthese aus fortschrittlichem Design und einfacher Bedienung.



### Bedienungs- anleitung

Die erste multimediale Bedienungsanleitung für das DECT 50 können Sie hier herunterladen. Einfach auf das Bild klicken. ZIP-Datei (30 MB) geeignet für Windows XP und Windows Vista mit Adobe Reader ab Version 7.0



### Statusanzeige

Das Display des Systemtelefons zeigt bei gedrückter Hörertaste an, welche Leitungen frei sind und welche Teilnehmer telefonieren.



### Telefonbuch

Das Gerät besitzt ein Telefonbuch für bis zu 250 Einträge und Sie haben Zugriff auf bis zu 1000 Telefonbucheinträge je nach Telefonanlagentyp.



### Funktions- tasten

Für 10 häufig benötigte Anlagenfunktionen. Auf dem Display kann sogar eine Übersicht der Funktionstastenbelegung angezeigt werden.



### Twinning

Durch die Twinning Funktion werden ST 40 und DECT 50 wie ein Endgerät behandelt! Klicken Sie einfach auf das Bild, um nähere Informationen zu bekommen!



### Haussteuerung

Steuern Sie Licht, Heizung oder ein elektrisches Garagentor mit dem AGFEO DECT 50. Welche Komponenten gerade genutzt werden, sehen sie über die LEDs. Klicken Sie einfach auf das Bild, um mehr Informationen zum Thema Haussteuerung zu bekommen.



## Zubehör

**Finden Sie hier das passende Zubehör oder einfach auf das Bild klicken!**



## Katalogseiten

**Sie können die entsprechenden Katalogseiten zum Produkt auch als PDF-Einzelseiten herunterladen. Dazu einfach auf das Bild klicken.**